<u>คู่มือปลดล็อครหัสผ่าน</u> XVR 41xx 51xx 52xx



er mentletig agantak					
	1 CAM 2 📍	2 CAM 3	?		
	เม่าสู่ระบบ			opte FL	
RopteFU	ชื่อผู้ใช้ (admin รหัสผ่าน (เชื่อมีรหัสผ่าน		Peop		
	ູ ທາລະ ປກເລັກ	Summer			
	4 CAM 5 📍	5 CAM 6	2		
		CH 1 2 3 4	Kb/S 53 54 55 53		
	People Fu				

ที่หน้า DVR กด ลืมรหัสผ่าน และใช้สายแลนเชื่อมต่อ DVR เข้า กับเราเตอร์



กรอกอีเมล์ [ที่สามารถใช้งานได้จริง] และกดถัดไป







นำมือถือไปสแกน QRCode ที่หน้า DVR

เพิ่มเดิม

- 🔓 รักษารหัสผ่าน
- (b) ตั้งค่าใหม่รหัสผ่านอุปกรณ์
- 📿 ช่วยเหลือ
- ข้อมูลเกี่ยวกับ
- 🛗 เปลี่ยนประเทศ

หากทำสำเร็จ ที่มือถือจะขึ้นข้อความ รีเซ็ตรหัสสำเร็จ

รีเซ็ตรหัสสำเร็จ

Password reset	P
support gpwd	ข้อมูล
Dear valued customer,	
The security code for y	ou device (SN
Q1) is <mark>977669da</mark> . The	code is valid for
only 24 hours. PLEASE KEE	EP IT
CONFIDENTIAL. Contact yo	our local retailer or
service engineer for help if	there is any
problem. Thank you for you	ır support.
This email and any infe	ormation
transmitted with it are conf	idential and
intended solely for the use	of the individual or
entity to whom they are ad	dressed. If you
have received this email in	error, please delete
it from your system. This is	a post-only email
address that is not monitor	red for replies.



เช<mark>็คที่อีเมล์ ดูรหัสที่ทาง DVR </mark>ส่งไปให้ [หากไม่เจออีเมล์ลองเข้าไปดูที่ถังขยะ]



้นำรหัสที่ได้จากอีเมล์ไปกรอกใส่ DVR และกดถัดไป

N6 HDD		02-11-20
CAM 1	รีเซ็พรก็สผ่านของ (admin) รก็สผ่านไหม่ ใช้รก็สผ่านดวามยาว 8 - 32 ด้วอักษร สามารถใช้สัวอักษร ลัวเลข หรือสัญลัก ใช้สิภัภษณ์มิตอดแบบเว็บราช่น เครื่องแนวยเรื่อ & เป็นอับ * * : &)	หน่ โดยไขอประมังหนึ่งประเภท (อักษ
	มีนอินาร์ลส่าน	
CAM 4		

ระบ<mark>บจะให้ตั้งรหัสใหม่ และกดย</mark>ืนยัน [แนะนำให้ใช้รหัส admin12345 , 88<mark>8888</mark>]



เพียงเท่านี้จะสามารปลดล็อค DVR ได้