

## คู่มือการตั้งค่า App vCloud เพื่อดูกล้องวงจรปิด Online

App ที่ใช้ Andriod

App ที่ใช้ iOS



App : vCloud



App : People Fu VCloud

### 1. การตั้งค่าดูกล้องวงจรปิดออนไลน์แบบ P2P

1. หลังจากเปิด App ขึ้นมาแล้วให้ กดปุ่ม + Device เพื่อ Add ตัว อุปกรณ์

2. ให้ตั้งค่าดังนี้  
 Connection ให้เลือกเป็น P2P  
 Device Name เราสามารถเปลี่ยนแก้ไขเป็นชื่ออื่นได้  
 Device UID หมายเลข ID Cloud ของตัวเครื่องบันทึก  
 Password 123456  
 (ในกรณีที่เรตต้องการดูผ่าน DDNS ให้เราเลือกเป็นแบบ Domain)  
 ตั้งค่าเสร็จแล้วให้กดปุ่ม SAVE ที่อยู่ด้านบน

2.1 ให้เรากดปุ่ม รูป QR Code เพื่อถ่ายรูป QR Code ที่หน้าเครื่องบันทึก

3. จะมีชื่ออุปกรณ์ในรายการ ให้เรากดที่ชื่อใน รายการจะมีรายการช่องสัญญาณกล้องแตก ออกมา ให้เรากดปุ่มสี่ลูกศรเพื่อดูกล้อง

3.1 เสร็จแล้วให้เรากดปุ่ม Play เพื่อเรียก เล่นดูภาพจากกล้องผ่านมือถือ

### 2. การตั้งค่าดูกล้องวงจรปิดออนไลน์แบบ DDNS

1. หลังจากเปิด App ขึ้นมาแล้วให้ กดปุ่ม + Device เพื่อ Add ตัว อุปกรณ์

2. ให้ตั้งค่าดังนี้  
 Connection ให้เลือกเป็น Domain  
 Device Name เราสามารถเปลี่ยนแก้ไขเป็นชื่ออื่นได้  
 Domain ให้เราใส่ชื่อ Host ตัวอย่างเช่น Sample.peoplefu.com  
 Port 8000  
 Username admin  
 Password 123456  
 ตั้งค่าเสร็จแล้วให้กดปุ่ม SAVE ที่อยู่ด้านบน

# วิธีการสมัคร Register Host DDNS

\*ดู Sticker ด้านใต้ DVR เพื่อนำหมายเลข SN ได้เครื่องมาลงทะเบียน

\*เข้าที่เว็บไซต์ : <http://members.peoplefu.com> เพื่อทำการ Register ดูตามรูปประกอบได้เลยครับ

**1**

**Member Login**

Username :

ชื่อผู้ใช้

Password :

รหัสผ่าน

Login

Customer Register  
สมัครสมาชิกลูกค้า

1. กดปุ่ม Customer Register

2. ใต้ Serial / Key Register

Serial Number

**2**

XXXXXXX

กรุณาใส่ Serial Number ที่อยู่หลังเครื่อง

Serial Number

Serial Number :

Check Product

**3**

**Add Login**

Username :

Check user  
(username is > 2 character and A-Z,a-z or 0-9 only)

Password :

Confirm-Password :

3. กรอกประวัติลงทะเบียน DDNS เสร็จแล้วให้กดปุ่ม Submit

**4. ใต้ Username & Password ที่ได้สมัครไว้**

Username :

ชื่อผู้ใช้

Password :

รหัสผ่าน

Login

**4**

Customer Register  
สมัครสมาชิกลูกค้า

5. กด เพิ่มชื่อโฮส

**Add Hostname (เพิ่มชื่อโฮส)**

04 Dec 2015 You Current IP : 203.170.164.158

หลังจากเพิ่มชื่อโฮสเรียบร้อยแล้วให้ทำชื่อ Hostname, Domain และ Password ไปใส่ใน DVR หัวข้อ DDNS

**5**

**Check Hostname**

Domain : peoplefu.com.

Username :

Response : You can use user bank9000. Please select user button.

Check

Select User

Menu

- Profile
- Add Hostname (เพิ่มชื่อโฮส)**
- Show Hostname (แสดงชื่อโฮส)
- Download (ดาวน์โหลด และอัปเดตค่า)
- Log Out (ออกจากระบบ)

6. ตั้งชื่อโฮส

หลังจากเพิ่มชื่อโฮสเรียบร้อยแล้วให้ทำชื่อ Hostname, Domain และ Password ไปใส่ใน DVR หัวข้อ DDNS

**Add Hostname**

Domain : peoplefu.com.

Username : bank9000

**7**

Password :

Confirm-Password :

Owner Hostname : bank9000

Port : 81

Expire Date : 2017-12-04

Remark :

Status :  Active  Not Active

Submit Reset

7. ตั้ง รหัสผ่าน แล้วให้กดปุ่ม Submit

Total : 1

id	Login	Hostname	Domain	Password	Current IP	Port	Last Update	Expire	Online	Log	View	Edit	Delete
65127	<input type="text"/>	<input type="text"/>	peoplefu.com.	<input type="text"/>	xxx.xxx.xxx.xxx	81	2015-12-04 12:00:27	2017-12-04	<input checked="" type="radio"/>	View	View	Edit	Delete

Page : [1]

นำชื่อ Domain , Password ไปใส่ในเครื่องบันทึกหัวข้อ DDNS

<http://www.peoplefu.com>